ＣＫ－８－２配線表　　㈱ムトーエンジニアリング

ﾋﾟﾝNo.	線材色	ﾄﾞｯﾄﾏｰｸと色	ＭＣ－０１ 外部制御1	
			入出力	信号名
1	橙	赤－	入力	ＣＨ１
2	橙	黒－	入力	ＣＨ２
3	灰	赤－	入力	ＣＨ４
4	灰	黒－	入力	ＣＨ８
5	白	赤－	入力	ＣＨ１０
6	白	黒－	入力	ＣＨ２０
7	黄	赤－	入力	ＣＨ４０
8	黄	黒－	入力	ＣＨ８０
9	桃	赤－	入力	ＣＨ１００
10	桃	黒－	入力	ＣＨ２００
11	橙	赤－－	入力	ＣＨ４００
12	橙	黒－－	入力	ＣＨ８００
13	灰	赤－－	入力	チャンネルリード
14	灰	黒－－	入力	工程リセット
15	白	赤－－	入力	工程スキップ
16	白	黒－－	入力	Ｍコード出力用途切替
17	黄	赤－－	入力	スタート
18	黄	黒－－	入力	ストップ
19	桃	赤－－	入力	Ｍコード完了
20	桃	黒－－	入力	回数カウント中断
21	橙	赤－－－	入力	回数カウント
22	橙	黒－－－	入力	回数カウントリセット
23	灰	赤－－－	入力	パネルロック
24	灰	黒－－－	入力	パネルＪＯＧ禁止
25	白	赤－－－	入力	工程0戻し

ﾋﾟﾝNo.	線材色	ﾄﾞｯﾄﾏｰｸと色	ＭＣ－０１ 外部制御1	
			入出力	信号名
26	白	黒－－－	入力	全軸ティーチング
27	黄	赤－－－	入力	単独運転
28	黄	黒－－－	－	未使用
29	桃	赤－－－	－	未使用
30	桃	黒－－－	－	未使用
31	橙	赤－－－－	－	未使用
32	橙	黒－－－－	－	未使用
33	灰	赤－－－－	－	未使用
34	灰	黒－－－－	－	未使用
35	白	赤－－－－	－	未使用
36	白	黒－－－－	－	未使用
37	黄	赤－－－－	出力	Ｍ１
38	黄	黒－－－－	出力	Ｍ２
39	橙	赤－－－－－	出力	Ｍ４
40	橙	黒－－－－－	出力	Ｍ８
41	灰	赤－－－－－	出力	Ｍ１６
42	灰	黒－－－－－	出力	作業完了
43	白	赤－－－－－	出力	全軸位置決め完了
44	白	黒－－－－－	出力	回数完了
45	黄	赤－－－－－	－	未使用
46	黄	黒－－－－－	－	未使用
47	桃	赤－－－－－	入力	＋２４Ｖ入力
48	桃	黒－－－－－	入力	＋２４Ｖ入力
49	橙	赤－－－－－	出力	出力ＣＯＭ
50	橙	黒－－－－－	出力	出力ＣＯＭ

※詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。

※詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。